10

CONFIGURATION DE L'APPLICATION DE SUIVI "TSUN Smart"

Pour suivre la production des panneaux et comprendre l'installation solaire, télécharger et installer l'application mobile "TSUN Smart".

1) Créer un compte

Cliquer sur **Enregistrer** pour créer un compte.

Choisir **Utilisateur final.**

Remplir tous les détails d'inscription et lire les CGU et la politique de confidentialité.





CONFIGURATION DE L'APPLICATION DE SUIVI "TSUN Smart"

(2) Ajouter un appareil

Cliquer sur **Ajouter une centrale**. Remplir tous les détails et cliquer sur **Sauver**. Cliquer sur **Lier l'appareil** sur la page d'accueil. Cliquer sur **Ajouter un appareil** puis **Micro-onduleur** et scanner le QR code du micro-onduleur.

Astuce : Le QR code se trouve sur la tranche droite du micro-onduleur

15:18	🔐 4G 💷	15:21	•••1 4G 🔳 •	15:25	ati	4G 🔲 15:26	3	.11 4G 🗩	15:23		
Centrale	≡	< Ajouter central	le		Mon kit solaire	₹ <	Lier l'appareil		<	Ajouter un apparei	il
		Nom PV Centrale*			← Changer de centrale électrie	que			① Veuillez s	sélectionner le type d'app	are
		Veuillez saisir			Centrale réglages				Micro-		in the
		Zone de la centrale électrique*			🚝 Lier l'appareil				Sustème de	•=	-
		Veuillez sélectionner la région où	se trouve I 🗸		Paramètres d'autorisation				stockage	Micro-onduleur Ond micr	uleu o
(11)	b.	Adresse de la centrale électrique*			Calcul des revenus				Accessoires		
SHH-	/	Veuillez entrer l'adresse	2						Accessories		
		Canacité installée*		A 22°C							
a actuellement aucune centrale électrique te courant.	ntrale électrique sous le	Veuillez entrer la capacité de PV	Wo	France	ති Disposition du sy	stème	Pas encore d'apparei	1			
Ajouter centrale			110	Produ							
		Date de production*		d'élec	tricité d'électricité lienne mensuelle						
		2024-06-24			Wh Wh						
		Entrée de coût		d'élec annu	tricité Production eelle totale						
		Veuillez saisir le coût	CNY ~		Wh Wh						
		Photos de la centrale électrique		A	4						
				Réduction des é	missions Plantation d'arbr	96					
		[<u></u>]		de CO ₂	Arbre						
	0	Sauver		(***)		+	Ajouter un appareil 🔗 Confi	uration Wi-Fi			
Centrale Histoire	Le mien			Centrale	Histoire Le mi	50					
<u></u>	_	<u></u>	-								

10

CONFIGURATION DE L'APPLICATION DE SUIVI "TSUN Smart"

③ Configuration WIFI

Cliquer sur **Configuration Wi-Fi** sur la page **Lier l'appareil**. Choisir le micro-onduleur et cliquer sur **Commencez à configurer le réseau**. Se connecter au Wi-Fi domestique et attendre la configuration réseau. Les données de suivi seront affichées sur la page d'accueil en 10 minutes.

10:34		.11 4G 🔳	10:34		📲 4G 🔳
<	Lier l'appareil		<	Configuration	+ Nouveau
010 L'appa R17E730	areil est en cours de connexion		Veuillez sél distribution 1. Le réseau	lectionner l'appareil qui né n réseau de bande 5G n'est pas pris er	cessite une
			2. Les appan indiquent qu charge 3. 5 10 Sindi ne prend pas	s connecter au reseau de ban reils gris qui ne peuvent pas ê le la configuration par lots n'e iquant trois types différents d s en charge la mise en réseau	de 2,4G tre vérifiés st pas prise en e passerelles, il en même
			du même typ 4. Le type	devez selectionner un ou plu pe avant la mise en réseau. de passerelle ne prend pas er	n charge la mise
			fois. 5. Balayez ve	ers la gauche pour supprimer	le collecteur
			0y0 Enregis	streur: R17E7301060B011	9 🔤 🗾
			R17E7301	Toutes les données charg	ées
+ Ajou	Sconfiguration of Configuration	n Wi-Fi	Com	nmencez a configurer le	reseau
	<u> </u>				